Informacje techniczne

Oticon SmartCharger miniBTE R

SmartCharger została opracowana tak, by była łatwa w użyciu zarówno w domu, jak i w podróży. Pokrywa chroni aparaty podczas ładowania i przechowywania. Wbudowany akumulator litowo-jonowy pozwala na korzystanie ze SmartCharger jako powerbanku, gdy nie ma dostępu do źródła zasilania.

Ładowanie

- Po zdjęciu z uszu aparaty słuchowe wkłada się do gniazd ładowania w ładowarce.
- Aparaty słuchowe zaczynają się ładować automatycznie po włożeniu do ładowarki i włączają się automatycznie po wyjęciu z ładowarki.
- Aparaty słuchowe ładuje się co noc, by rano były w pełni naładowane i gotowe do używania w ciągu dnia.

Czytelne komunikaty

Wskaźniki LED aparatu słuchowego informuje o stanie ładowania:

- pomarańczowy = trwa ładowanie
- zielony = całkowicie naładowany

Krótki czas ładowania

Gdy akumulatory aparatów słuchowych są całkowicie rozładowane, standardowy czas ładowania to:

- 3,5 godz. = naładowane do pełna
- 1 godz. = naładowane w 40%
- 0,5 godz. = naładowane w 20%

O produkcie

- ładowanie indukcyjne
- wskaźnik świetlny (LED) – informacja o stanie ładownia i poziomie akumulatora ładowarki
- połączenie magnetyczne – stabilna pozycja aparatów słuchowych w gniazdach ładowania
- odłączany przewód zasilający
- gumowe nóżki zapewniające stabilność
- łagodnie zaokrąglony kształt – łatwe czyszczenie

zasilacz*

przewód USB
– podłączany do zasilacza

gniazda ładowania
– tu umieszcza się aparaty słuchowe na czas ładowania

wskaźnik stanu akumulatora
– wyświetla stan ładowania powerbanku/ poziom akumulatora powerbanku

*Zasilacz może się różnić w zależności od kraju.

SmartCharger jest przeznaczona do ładowania aparatów miniBTE R w domu – po podłączeniu do źródła prądu, lub poza domem – za pomocą wbudowanego akumulatora litowo-jonowego ładowarki służącego jako powerbank.

Przeznaczona do miniBTE R
Oticon Real™
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX

oticon
life-changing technology

262610PL / 2022.10.04 / v1

Dane techniczne: Ładowarka	
Nazwa	Oticon SmartCharger miniBTE R
Do używania z/kompatybilność z	Oticon Real™, Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniBTE R
Wymiary	Wysokość 76,4 mm / szerokość 47,2 mm / długość 95 mm
Masa	180 g
Kolor	Obudowa – czarna, płytka górna – szara
Wtyczka przewodu zasilającego	USB A
Wskaźnik stanu	Wskaźnik świetlny (LED) ładowarki, gdy jest podłączona do źródła zasilania: wskazuje stan ładowania powerbanku Wskaźnik świetlny (LED) ładowarki, gdy nie jest podłączona do źródła zasilania: wskazuje poziom akumulatora powerbanku Wskaźnik świetlny (LED) aparatu słuchowego podczas ładowania: wskazuje tryb ładowania
Czas ładowania aparatów słuchowych	Maks. 3,5 godziny w zależności od początkowego stanu akumulatora Temperatura: od +10°C do +35°C (od +50°F do +95°F) Maks. 5 godzin w zależności od początkowego stanu akumulatora Temperatura: od +5°C do +10°C (od +41°F do +50°F) i od +35°C do +38°C (od +95°F do +100°F)
Czas ładowania akumulatora powerbanku	Maks. 4 godziny w zależności od początkowego stanu akumulatora Temperatura: od +10°C do +35°C (od +50°F do +95°F)
Źródło zasilania	Dołączony zasilacz
Napięcie wejściowe	5 V DC
Prąd wejściowy	Maks. 1 A
Przewód	Odłączany przewód, długość 150 cm
Podłączanie do urządzeń zewnętrznych	W przypadku podłączenia do urządzenia zewnętrznego zasilanego z sieci (podłączonego do gniazdka ściennego) urządzenie to musi być zgodne z normą IEC 62368-1 lub równoważnymi normami bezpieczeństwa.
Warunki używania	
Warunki pracy	Temperatura: od +5°C do +38°C (od +40°F do +100°F) Wilgotność: od 5% do 93% wilgotności względnej, bez skraplania
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F) Wilgotność: od 5% do 93% wilgotności względnej, bez skraplania
Ciśnienie atmosferyczne	od 700 hPa do 1060 hPa
Dane techniczne: Zasilacz	
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość wejściowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	5 V DC
Prąd wyjściowy	1 A

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania

Siedziba główna
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dania