

## Call Pro

### Puzzle Pro lyd giver



#### Beskrivelse

Call Pro er Puzzle Pro systemets lyd giver. Call Pro's højttaler udsender et hørbart lyd signal, når en alarm fra en af Puzzle Pro systemets alarmsendere Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro modtages.

Hver alarm har sit eget unikke lydmønster og lysdiode, hvilket gør det nemmere at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Det er muligt at tilslutte sensorer og pudevibrator direkte til Call Pro.

## Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	5V micro usb / 2100 mA
Batteri	Genopladeligt back-up batteri
Input	Sensorindgang
Output	Melodi op til 95 dB SPL ved 1000 Hz ved 1 m afstand. Tilkobling af ekstern vibrator
Frekvenser	16 mulige frekvenser (125 - 4000 Hz)
Justerbar lydstyrke	0 - 95 dB SPL
Justerbar signallængde	1-4 gange
Volumenkontrol	Ja
Lysdioder	8 lysdioder i 11 forskellige mønstre
Akustisk alarm	Ja. Hver parret enhed har sin egen unikke melodi
Mål (H x B x D)	33 x 87 x 87 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

## Tilbehør (købes separat)



### Bordfod

Call Pro kan sættes i bordfoden.



### Smartphone Sensor

Optisk sensor, der registrerer opkald og beskeder fra mobiltelefonen.



### Pudevibrator

Kan lægges under hovedpuden.

### Andet tilbehør

Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os for yderligere information om fx kontaktmåtte, dør- eller vinduesensor mv.



**Phonic Ear A/S**  
Kongebakken 9  
2765 Smørum

Tlf.: 3917 7101  
[www.phonicear.dk](http://www.phonicear.dk)  
[mail@phonicear.dk](mailto:mail@phonicear.dk)