



## Trådløs forstærker til tv, radio og musik

Earis PR er en trådløs forstærker, der giver mennesker med nedsat hørelse en bedre og mere tydelig lyd uden forstyrrende baggrundsstøj, når de ser tv eller lytter til musik.

Earis PR overfører lyden fra tv'et eller musikafspilleren til brugerens høreapparater (med telespole) via halsteleslyngen.

Earis PR tilpasses den enkelte bruger via fem forskellige høreprofiler og den indbyggede tonekontrol, så tale og musik optimeres til brugerens personlige behov.

Modtageren kan clipses på tøjet, og lydstyrken reguleres nemt ved hjælp af det store drejehjul på modtageren. På modtageren er der også en indikator for ladestatus, valg af høreprofil og lydstyrkeniveauet. Mikrofonen i modtageren giver desuden brugeren mulighed for at bruge systemet til samtaler.





### Earis PR sæt

Modulation	Pulskodemodulation PMC Analog-over-digital
Sendefrekvens	2,4 GHz ~2,5 GHz
Sendestyrke	Max 10 dBm
Signal-støj-forhold	-87dB
Forsinkelse	Op til 47 ms
Rækkevidde	Op til 70 meter
Temperaturområde	0°C til 45°C
Strømforsyning	5 volt DC / 1,5 A
Indgange	1 x optisk lydindgang 1 x analog lydindgang 1 x mikrofonindgang
Varenummer	890-52-138-00



### Earis PR modtager

Udgang	3,5 mm stereo lydudgang
Strømforsyning	Genopladeligt batteri AP18A 3,7 V 400 mAh, litium-polymer
Batterilevetid	Ca. 9 timer
Opladningstid	Ca. 2 timer
Mål (øxh)	63 x 24 mm
Vægt (inkl. batteri)	41 g

### Pakkens indhold

Earis PR sæt  
Halsteleslynge  
Geopladeligt batteri

### Tilbehør

890-52-136-00 Genopladeligt batteri  
890-52-135-00 Earis PR modtager  
890-52-137-00 Halsteleslynge