

PRODUKTINFORMATION

TV-ADAPTER



BESKRIVELSE

Bernafon TV-adapteren overfører lyd fra tv trådløst via Bluetooth® til Bernafon SoundGate. TV-adapteren er let at installere og giver naturlig tv-lyd. TV-adapteren er tilsluttet, så snart den er inden for rækkevidde af SoundGate. Den fungerer sideløbende med andet udstyr, der allerede er forbundet til SoundGate, såsom mobiltelefon, musikafspiller osv.

FØRSTEKLASSES TV-LYD

Tv-lyden overføres direkte til Bernafon SoundGate. Brugeren kan vælge at modtage lyd fra tv'et alene eller i kombination med samtale ved at lade høreapparaternes mikrofoner forblive aktive. Lydkvaliteten er god, og lydstyrken kan nemt indstilles ved hjælp af SoundGate, så adapteren passer til ethvert behov.

INSTALLERING

TV-adapteren installeres nemt. Den sporer automatisk, når en SoundGate er i forbindelsesmode og opretter forbindelse. Der er ikke brug for programmering eller diverse opstartsprocedurer; SoundGaten skal blot placeres ved siden af TV-adapteren.

NEM BETJENING

Det er både nemt og sikkert at bruge TV-adapteren til dagligt. AutoConnect-funktionen sikrer, at TV-adapteren altid er klar til brug, når den er inden for 10 meters afstand af SoundGate. Modtagelse af tv-lyd startes ved at trykke på SoundGates audio-knap. Lysindikatorer på TV-adapteren viser, om adapteren sender eller er på stand-by.

TEKNISKE DATA

Dimensioner	80 x 80 x 17 mm [3 1/8" x 3 1/8" x 5/8"]
Vægt	70 g [2.5 oz.]
Strømforsyning	Ekstern vægadapter, 5V DC
Strømforbrug	60 mA max.
Audio-indgang	Line-input 3.5 mm jackstik, Mik.-input 2.5 mm jackstik
Line-input følsomhed	0.5 – 2.0 V RMS (analog)
Bluetooth®-profil	Kun kompatibel med SoundGate
AutoConnect (område)	10 m [30 ft.]
Transmissionsområde	10 m [30 ft.] (Klasse 2)
Transmissionsforsinkelse	< 15 ms
Lydkvalitet	Mono/16 kHz samplingfrekvens
Båndbredde	80 Hz–7.4 kHz
Lysindikatorer	Grønt lys når strøm er tilsluttet, Orange lys når adapteren sender
Farve	Hvid, højglans
Emmissioner	Max. -15dB/μA / 10 m, overholder alle relevante standarder
Driftstemperatur	0–50° C [32–122° F]
Opbevaringstemperatur	-20–70° C [-4–158° F]

OASIS TILPASNINGSSOFTWARE OG TV-ADAPTEREN

Alle Bernafon høreapparater, der er kompatible med SoundGate, har et program tilegnet til SoundGate-funktioner. Dette program kan finjusteres i Oasis. Mikrofonernes lydniveau (dvs. akustisk input fra omgivelserne) kan dæmpes i forhold til tv'ets signal. Dette

gøres i vinduet funktioner i SoundGates Underholdningsprogram. SoundGates Underholdningsprogram aktiveres automatisk, så snart lydoverførsel via TV-adapteren påbegyndes gennem SoundGate.

Forhandler:

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf +45 7022 7218
Fax +45 3927 7900
www.bernafon.dk