

Datenblatt

Oticon SmartCharger miniRITE R

Der SmartCharger wurde für eine einfache Verwendung zu Hause und unterwegs entwickelt. Der Deckel der Ladestation dient zum Schutz und zur Aufbewahrung der Hörsysteme. Der wiederaufladbare, integrierte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht die Nutzung des SmartCharger als Powerbank, wenn keine andere Stromquelle verfügbar ist.

Laden

- Nehmen Sie die Hörsysteme ab und setzen Sie sie in die Ladestation ein
- Die Hörsysteme laden sich automatisch auf, wenn sie in die Ladestation eingesetzt werden und schalten sich beim Herausnehmen automatisch EIN
- Wenn Sie die Hörsysteme jede Nacht aufladen, sind sie voll geladen, wenn sie tagsüber benötigt werden

Ladestatus leicht ablesbar

Dank einer LED auf dem Hörsystem kann der Benutzer den Ladestatus leicht ablesen:

- Orange = Ladevorgang läuft
- Grün = Vollständig geladen

Kurze Ladezeit

Wenn die Hörsysteme vollständig entladen sind, gelten folgende reguläre Ladezeiten:

- 3 Stunden = Vollständig geladen
- 1 Stunde = 50 % geladen
- 0,5 Stunde = 25 % geladen

Produktdaten

- Induktives Laden
- LED-Anzeige für den Lade- und Akkustatus
- Magnetischer Anschluss - die Hörsysteme bleiben in den Ladeanschlüssen fixiert.
- Abnehmbares Stromkabel
- Gummifüße für besseren Halt
- Weiche abgerundete Formen - leicht zu reinigen



Der SmartCharger dient zum Aufladen von miniRITE R-Hörsystemen Zuhause an einer Steckdose oder unterwegs durch Nutzung des integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus als Powerbank.

Entwickelt für die Hörsystemfamilien
Oticon Real™
Oticon More™
Oticon Zircon
Oticon Play PX



Netzstecker*

USB-Kabel
Für Anschluss an den Netzstecker



Ladeanschlüsse
Zum Laden von Hörsystemen




LED-Anzeige für den Akkustatus
Zeigt den Lade-/Akkustatus der Powerbank

*Der Netzstecker ist von Land zu Land unterschiedlich.



Technische Daten: Ladegerät	
Name	Oticon SmartCharger miniRITE R
Entwickelt für/Kompatibel mit	Oticon Real™, Oticon More™, Oticon Zircon, Oticon Play PX: miniRITE R (Akku)
Abmessungen	Höhe 76,4 mm / Breite 47,2 mm / Länge 95 mm
Gewicht	180 g
Farbe	Schwarz
Stromkabelstecker	USB-A
Statusanzeige	LED-Anzeige Ladestation - angeschlossen an Stromquelle: Zeigt den Ladestatus der Powerbank an LED-Anzeige Ladestation - getrennt von Stromquelle: Zeigt den Akkustatus der Powerbank an LED-Anzeige Hörsystem - während Ladevorgang: Zeigt den Ladestatus des Hörsystems an
Ladezeit der Hörsysteme	Max. 3 Stunden, abhängig vom anfänglichen Akkustand Temperatur: +10 bis +35 °C Max. 4 Stunden, abhängig vom anfänglichen Akkustand Temperatur: +5 bis +10 °C und +35 bis +38 °C
Ladezeit des Powerbank-Akkus	Max. 4 Stunden, abhängig vom anfänglichen Akkustand Temperatur: +10 bis +35 °C
Stromquelle	Netzstecker im Lieferumfang enthalten
Eingangsspannung	5 V/DC
Eingangsstrom	Max. 1 A
Kabel	Abnehmbares Kabel, Länge 150 cm
Mit externen Geräten verbunden	Bei Verbindung des Geräts mit einem netzbetriebenen externen Gerät muss dieses Gerät die Norm IEC 62368-1 oder vergleichbare Sicherheitsnormen erfüllen.
Nutzungsbedingungen	
Betriebsbedingungen	Temperatur: +5 bis +38 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lager- und Transportbedingungen	Temperatur: -20 bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Luftdruck	700 bis 1060 hPa
Technische Daten: Netzstecker	
Eingangsspannung	100-240 V/AC
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	5 V/DC
Ausgangsstrom	1 A

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark

Hauptsitz
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dänemark