



Trådløs forstærker til tv, radio og musik

Flex 5000 er en trådløs forstærker i et stilfuldt design, der giver mennesker med nedsat hørelse en mere klar og tydelig lyd, når de ser fjernsyn, hører radio og lytter til musik.

Flex 5000 senderen forstærker lyden fra fjernsynet, radioen og musikafspilleren og overfører lyden via et trådløst digitalt signal til Flex 5000 modtageren. Modtageren clipses på tøjet, og halsteleslyngen bæres om halsen. Brugeren hører lyden via telespoleprogrammet i høreapparaterne. Alternativt kan der tilsluttes et par hovedtelefoner til modtageren.

Flex 5000 er enkel i brug. Modtageren har to store og lettilgængelige plus- og minusknapper til justering af lydniveauet. Modtageren slukker af sig selv, så snart den placeres i senderens ladestation. Senderen har tre forskellige indstillingsmuligheder af lyden, der på forskellig vis fremmer taleforståelsen. Derudover har modtageren en kviktast, der hurtigt dæmper baggrundsstøj og fremmer taleforståelsen.

Flex 5000 sender



Specifikationer

Frekvensområde:	2,4 til 2,48 GHz
Rækkevidde:	Op til 30 meter
Signal-støj-forhold:	Analogt input: typ. 85 dBA Digitalt input: > 90 dBA
Sendestyrke:	Max 10 dBm Class 1
Lydindgang:	Digitalt input (TOSLINK) 3,5 mm stereo jackstik
Strømforsyning:	5 V DC/600 mA
Dimensioner (hxbxd):	27 x 5 x 4 cm
Vægt:	232 gram

Flex 5000 modtager



Specifikationer

Maksimalt lydtryk:	125 dB SPL ved 1 kHz, 3 % THD
Batteritype:	Genopladeligt lithium polymer batteri (3,7 V / 350 mAh)
Batterilevetid:	Op til 12 timer
Opladningstid:	Op til 3 timer
Stik:	3,5 mm stereo jackstik til halsteleslynge eller hovedtelefoner
Max antal modtagere tilkoblet:	4 stk.
Dimensioner (hxbxd):	8,7 x 2,9 x 2,5 cm
Vægt:	Ca. 33 gram (inkl. batteri)

Flex 5000 pakker

200-20-044-00 Flex 5000 med halsslynge

Flex 5000 sender med ladestation
Flex 5000 modtager med indbygget genopladeligt batteri
Halsslynge
Strømforsyning
Stereo audio kabel med 3,5 mm jackstik
Optisk digitalt kabel

200-20-043-00 Flex 5000 uden halsslynge

Flex 5000 sender med ladestation
Flex 5000 modtager med indbygget genopladeligt batteri
Strømforsyning
Stereo audio kabel med 3,5 mm jackstik
Optisk digitalt kabel
<i>Halsslynge eller hovedtelefoner skal bestilles separat.</i>

Tilbehør til pakkerne: Løs modtager (890-52-539-00) og løs halsslynge (890-52-538-00).