



Trådløs forstærker til tv, radio og musik

Set 860 er en trådløs forstærker, der giver mennesker med nedsat hørelse en forstærket og krystalklar lyd, når de ser fjernsyn, hører radio og lytter til musik.

Der er mulighed for at vælge mellem 3 forskellige forudindstillede lydprofiler, så tale og musik kan optimeres til ens personlige behov. Højre/venstre-balancen kan også indstilles, og lyden kan dermed forbedres for et "svagt" øre. Ligeledes er det muligt at skifte fra stereo til mono og få det komplette signal i begge ører. En helt unik egenskab er taleforståelighedsfunktionen, der reducerer baggrundsstøjen og fremhæver talen i lyden fra fjernsynet.

Set 860 er enkel i brug. Knapperne er få, store og tydeligt markerede. Det samme er de letlæselige LED'er til indikation af batteri- og forbindelsesstatus. Derudover tænder og slukker systemet automatisk, så batteriet ikke utilsigtet bliver afladt.

Der er ingen grund til at bekymre sig om batteriet. Det holder op til 18 timer på en enkelt opladning, og batteriet oplades automatisk, når hovedtelefonen er placeret i dockingstationen.





Specifikationer

Frekvensområde	2,400 - 2,483.5 MHz
Frekvensområde (hovedtelefoner)	15 Hz - 16 kHz
Maksimalt lydtryk	125 dB ved 1 kHz, 3 % THD
Rækkevidde	Op til 70 meter
Signal-støj-forhold	Analogt input: typ. 83 dBA ved 1 Vrms Digitalt input: > 90 dBA
Batteritype	BAP 800 genopladeligt lithium polymer batteri
Batterilevetid	Op til 18 timer
Opladningstid	Op til 3 timer
Batteristatusindikator	Akustisk og optisk signal
Lydingang	Digitalt input: TOSLINK Analogt input: 3,5 mm stereo jackstik
Lydprofiler	3
Strømforsyning	Integreret Li-Polymer batteripakke
Materiale ørepude	Silicone
Vægt modtager	Ca. 61 g (inkl. genopladeligt batteri)