



Signalux lys- og lyd giver



Signalux lys- og lyd giver er en af Signalux-systemets alarmmodtagere. Lys- og lyd giveren modtager trådløst alarmsignaler og ringetoner fra fx dørklokke, telefon, røgalarm mv. via senderne i Signalux alarmsystemet.

Signalux lys- og lyd giver laver alarmsignalerne om til både kraftige lysblink og en lyd, der indikerer hvilken alarm, der er aktiveret. Lys- og lyd giveren kan indstilles til kun at give lyd, kun at give kraftige lysblink eller begge dele samtidigt. På displayet er der otte forskellige symboler, der ligeledes indikerer hvilken alarm, der er aktiveret.

Signalux lys- og lyd giver fungerer med alle Signalux-sendere:

- Signalux direkte sender
- Signalux akustisk sender
- Signalux lydmonitor
- Signalux dørtryk
- Signalux røgalarm

▪ Signalux Alarmo

Der kan anvendes et ubegrænset antal Signalux-modtagere til samme Signalux-sender.

Signalux lys- og lyd giver anvender enten fire genopladelige batterier eller tilsluttes 230 V.

Lys- og lyd giveren kan placeres på et bord eller en hylde og kan nemt tages med rundt i boligen. Den kan også monteres på væggen med det medfølgende vægbeslag.

Derudover er der mulighed for at tilslutte en pude- eller sengebundsvibrator (tilbehør) direkte til Signalux lys- og lyd giver.



Specifikationer

Signaloverførsel	FM 468,425 Mhz
Rækkevidde	Op til 75 m
Strømforsyning	Ja
Batterier	4 stk. Ni-MH genopladelige AA-batterier
Batteribackup	Op til 3 uger med fuldt opladte batterier
Input	Strømforsyning
Output	Aux til pude- og sengebundsvibrator
Justerbar lydstyrke	0-90 dB ved 1 m afstand
LED	Indikerer batteristatus
Symboler	8 forskellige med lysdioder
Akustisk alarm	16 melodier med forskellige frekvenser
Deaktivering af alarmsignal	Ja
Mål (hxbxd)	145 x 90 x 45 mm
Vægt	298 g
Farve	Hvid
Materiale	ABS-plast

Tilbehør



Strømforsyning
300-10-103-00



Ni-MH genopladeligt
AA-batteri
4 stk. er nødvendigt
374-30-400-00



Pudevibrator
300-10-100-00



Sengebundsvibrator
890-15-405-00