



Kommunikationsforstærker med telespole

Crescendo 60 er en brugervenlig kommunikationsforstærker med telespole. Den er velegnet til mennesker med nedsat hørelse uden høreapparater, som har behov for ekstra forstærkning ved samtaler og sociale sammenkomster.

Det er muligt at justere både volumen og tone, og den indbyggede telespole kan bruges til aflytning af et teleslyngesystem.

Pakkens indhold

Crescendo 60 kommunikationsforstærker

Mikrofon

Hovedtelefoner

2 stk. Alkaline AA 1,5 V batterier

Tilbehør

200-02-801-00 Halsteslynge

890-88-629-00 Hovedtelefon

370-40-071-03 Alkaline AA 1,5 V batteri

Specifikationer

Mål (lxbxh)	95 x 62 x 25 mm
Vægt med batterier	118 g
Farve	Hvid, grå og sort
Strømforsyning	2 stk. Alkaline AA 1,5 V batterier
Batterilevetid	80 timer med 32Ω hovedtelefoner under almindelige lytteforhold
Volumenkontrol	Ja
Tonekontrol	Ja. 16dB (±8dB) ved 5 kHz og 20dB (±10dB) ved 100 Hz
Materiale	ABS plast
Mikrofon	Ikke indbygget. Leveres med ekstern lead-mikrofon
Indikator for lavt batteri	Ja
Indbygget telespole	Ja
Forstærkning	60dB
Lydtryk	125dB med 307-105 hovedtelefoner
Frekvensrespons	200 Hz-10 kHz ± 3dB
Varenummer	890-52-542-00