

## Flash Pro

### Puzzle Pro lysgiver



#### Beskrivelse

Flash Pro er Puzzle Pro systemets lysgiver. Flash Pro's LED-lampe giver et lyssignal, når en alarm fra en af Puzzle Pro systemets alarmsendere Detect Pro, Detect Door Pro og/eller Observer Pro modtages.

Hver alarm gengives med sin egen unikke lysdiode, hvilket gør det nemmere at skelne mellem de forskellige alarmsignaler.

Det er muligt at tilslutte sensorer og pudevibrator direkte til Flash Pro.

## Specifikationer



Signaloverførsel	FM (433,92 MHz)
Rækkevidde	Op til 75 meter
Antal samkoblede enheder	Ubegrænset
Antal kanaler	Uendeligt
Strømforsyning	5V micro usb / 2100 mA
Batteri	Genopladeligt litiumbatteri
Batteribackup	Op til 72 timer
Input	Sensorindgang (3,5 mm jackstik)
Output	Strobelys, indikationslys, tilkobling af ekstern pudevibrator
Deaktivering af alarmsignal	Ja, ved berøring af metalring
Lysdioder	8 lysdioder i 11 forskellige mønstre
Mål (H x B x D)	33 x 87 x 87 mm
Farve	Hvid (standard Panel RAL 9016)
Materiale	ABS plast

## Tilbehør (købes separat)



### Bordfod

Flash Pro kan sættes i bordfoden.



### Smartphone Sensor

Optisk sensor, der registrerer opkald og beskeder fra mobiltelefonen.



### Pudevibrator

Kan lægges under hovedpuden.

### Andet tilbehør

Phonic Ear tilbyder en bred vifte af tilbehør. Kontakt os for yderligere information om fx kontaktmåtte, dør- eller vinduesensor mv.

