



Forstærkertelefon med teleslynge og lyssignal



Beskrivelse

Relation 2 er en kraftig forstærkertelefon med indbygget teleslynge, ekstra høj lyd kvalitet og en naturlig lyd gengivelse uden forvrængning. Brugervenlighed, lyd kvalitet og design har været i fokus under udviklingen af telefonen.

Relation 2 er primært designet til mennesker med nedsat hørelse, da den har teleslynge i håndsættet og ekstra kraftig forstærkning med en høj lyd kvalitet. Ligeledes har telefonen et lyssignal indbygget i håndsættet, der automatisk blinker, når telefonen ringer.

Teleslyngen eliminerer baggrundsstøj og gør det muligt for høreapparaturbrugere at undgå problemer med feedback (hyl), når høreapparatet indstilles på telespoleprogrammet ved telefonering.

Relation 2 er ellers designet som en almindelig fastnet-telefon og kan benyttes af hele familien, da alle vil få glæde af den gode lyd kvalitet.



Funktioner

Boost-knap

Boost-knap for ekstra forstærkning af volumen.

Høreapparat kompatibel

Relation 2 har indbygget teleslynge i håndsættet.

Vis-nummer

Giver mulighed for at se, hvem der ringer, før opkaldet besvares. Vis-nummer virker kun, hvis telefonlinjen er udstyret med en vis-nummer-funktion. Kontakt evt. teleudbyderen.

Mistede opkald

Nye ubesvarede opkald vil fremgå af telefonens display. Telefonen gemmer de sidste 20 opkald.

Håndfri funktion (medhør)

Telefonen har indbygget højttaler og mikrofoner, der gør det muligt at føre en samtale håndfrit, mens røret er lagt på.

12 sprog

Telefonens displaymenu kan indstilles til følgende sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, polsk, italiensk og spansk.

Pinkode

Indstillinger og indkodede data f.eks. telefonbog, tonekontrol og ringetone kan beskyttes med en pinkode.

Nulstilling

Telefonen kan genindstilles til fabriksindstillinger.

Batteribackup i tilfælde af strømsvigt

Sættes batterierne i telefonen, vil den stadig virke i tilfælde af et strømsvigt samt gemme alle indkodede data (telefonbog, tonekontrol mv.). Telefonen bruger 4 stk. AA batterier og indikerer, når de er ved at løbe tør for strøm.

Specifikationer

Forstærkning

Volumen i håndsættet:	Justerbar
Boost-funktion:	Ja

Lydudgang

3,5 mm stereostik:	Til hovedtelefoner
--------------------	--------------------

Ind- og udgang til hovedtelefon

2,5 mm stik:	Til hovedtelefoner med mikrofon
--------------	---------------------------------

AUX-udgang

3,5 mm stik:	Til f.eks. ekstern pudevibrator fra Phonic Ear
--------------	--

Telefonbog/hukommelse

Hurtigvalgstaster:	4 programmerbare hurtigvalgstaster
Telefonbog:	Op til 50 selvvalgte numre og navne
Udgående opkald:	Gemmer de 10 sidste numre
Indgående opkald:	Gemmer de 20 sidste numre
Ubesvarede opkald:	Gemmer de 20 sidste numre

Ringemelodier

Ringelydstyrke:	4 forskellige lyd niveauer (niveau 4 = ekstra høj ringetone)
Ringemelodier:	16 forskellige ringemelodier

Tonekontrol	3 forskellige niveauer
--------------------	------------------------

Teleslynge	Indbygget i håndsættet
-------------------	------------------------

Display	Alfanumerisk LCD-display med letlæselige tal, bogstaver og symboler
----------------	---

Batterier	1,5 V AA batteri (4 stk. er nødvendige)
------------------	---

Dimensioner (BxDxH)	178 x 210 x 96 mm
----------------------------	-------------------

Vægt	900 g
-------------	-------

Tilbehør til Relation 2 telefonen



1 stk. Alkaline
1,5 V AA batteri
370-40-071-03
(4 stk. batterier er
nødvendige)



Ekstern
pudevibrator
890-15-003-00



Håndsæt
890-88-058-00



Ledning til
håndsæt
890-88-063-00



Strømforsyning
890-88-059-00