



LA-240 teleslyngeforstærker

LA-240 teleslyngeforstærkeren kan anvendes af alle, der har høreapparater eller cochlearimplantater (CI) med telespole eller anden form for telemodtager.

Lyden fra tv eller radio overføres direkte til brugerens høreapparat, CI eller telemodtager, og brugeren hører lyden klart og tydeligt uden generende baggrundsstøj.

Specifikationer

Strømforsyning	18 V 1,5A
Input	1 coaxial indgang 1 optisk indgang 2 analoge phono-indgange 2 mikrofonindgange 1 stik til strømforsyning
Output	Rumslynge Pudeslynge 2 klik-stik til teleslyngeledning 3,5 mm stereojackstik til hovedtelefoner
Statusindikator	Blå/rød for aktiv teleslynge/standby
Bas- og diskantregulering	Ja
Volumenkontrol	Ja
AGC autovolumenjustering	Ja
Knap til standby	Ja
Knap til valg af lydkilde	Ja
Teleslyngeledning	Enkelt kredsløb Enkeltkerne PVC-isoleret ledning 40 m 24/0,2 mm (0,75 mm ²)
Mål (hxbxd)	42 x 180 x 140 mm
Vægt	905 g
Farve	Grå
Varenummer	300-10-014-00